

# 衛星携帯電話の使い方

（インマルサットBGAN EXPLORER500）

## 1 衛星携帯電話の設置方法

- （1）衛星携帯電話の電源ボタンを2秒押して電源を入れます。
- （2）衛星携帯電話本体を見通しの良い場所で南南西へ向けて、衛星受信信号レベルが最大となるよう上下の向きを調整します。
- （3）受信信号レベル及びビープ音が最大となるアンテナ位置でキーパッドのOKを押します。（目安としてアンテナゲージが45dBHz以上あること）
- （4）数分後に「READY」と表示されることを確認してください。
- （5）電話を利用する場合は付属の電話機と電話線を、パソコンに接続する場合は使用するパソコンとLANケーブルをそれぞれ衛星携帯電話本体に繋いでください。（下記写真のとおり）  
パソコンの通信中は衛星携帯電話に「○（数字）KB」と表示されます。



## 2 電話のかけ方

(1) 衛星携帯電話から衛星携帯電話（インマルサット）へかける

**00+870+衛星携帯電話の番号+#**

例 衛星携帯電話771234567へかける場合

⇒00+870+771234567+#

(2) 衛星携帯電話から固定電話・携帯電話・その他衛星携帯電話  
へかける

**00+81+頭の0を除いた電話番号+#**

例 固定電話045-671-3932へかける場合

⇒00+81+456713932+#

例 携帯電話080-1234-5678へかける場合

⇒00+81+8012345678+#

(3) 固定電話・携帯電話から衛星携帯電話へかける

**010+870+衛星携帯電話の番号**

例 衛星携帯電話771234567へかける場合

⇒010+870+771234567

## 3 その他

BGANからの発信・着信は国際電話扱いとなります。フリーダイヤルや110番などの特殊電話番号への通話はできません。

## 電話のかけ方

- 1 衛星からの電波が確保できている事を確認してください。  
(目安としてアンテナゲージが45dBHz以上表示されている事)
- 2 接続したハンドセットから、相手先の電話番号を入力してください。

相手先が【インマルサット】の場合

【0】 + 【0】 + 【870】 + 【インマルサット電話番号】

相手先が【THURAYA】の場合

【0】 + 【0】 + 【THURAYA電話番号】

※相手先が【イリジウム】等の衛星電話の場合も同様です。

相手先が【一般電話】の場合

【0】 + 【0】 + 【国番号】 + 【市外局番の先頭の【0】を除いた電話番号】

※日本の国番号は【81】です。

- 3 【#】を押して、電話を掛けます。
- 4 通話が終了したら、ハンドセットの終話キーを押して電話を終了します。



BGANからの発信・着信は国際電話扱いとなります。

ですので、【フリーダイヤル】や【警察の110番】などの特殊番号への通話は行えません。

※ 警察等へ連絡する際は通常の市外局番付きの一般番号へダイヤルしてください。

かけた時の正しい発信音

「**フーッ**・・・**フーッ**・・・」

相手の電源が入っていないか、どちらかの電波が悪くかかっている場合

「**フピポーッ**・**フピポーッ**・・・」

(→**フ**      ・      →**フ**・・・)

